



Grandstream GXV3240 IP Multimediálny telefón pre Android™

Užívateľská príručka

Základné telefónne operácie

Detailné informácie nájdete v Užívateľskom manuáli, ktorého aktuálna verzia sa nachádza na www.grandstream.com

©2014 Grandstream Networks, Inc.
All rights reserved.

Reprodukcia alebo distribúcia tohto dokumentu alebo jeho časti v akejkoľvek forme, akýmkoľvek prostriedkami (elektronickými alebo tlačovými) za akýmkoľvek účelom bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Grandstream Networks Inc., je **zakázaná**. Výrobca si vyhradzuje právo meniť a zasahovať do tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tejto príručky nájdete na www.grandstream.com
Android je registrovaná obchodná značka spoločnosti Google, Inc.

Používanie náhlavnej súpravy (Headset) alebo reproduktora hlasitého odposluchu (Speaker)

- 1) Pre zapnutie/vypnutie Speakera použite tlačidlo
- 2) Po pripojení náhlavnej súpravy použite tlačidlo pre prepínanie medzi režimom náhlavnej súpravy.

Uskutočnenie hovoru

- 1) Zdvihnite slúchadlo/zapnite reproduktor SPEAKER/Headset alebo ťuknite na ikonu v dolnej časti obrazovky.
- 2) Vyberte požadovaný účet (linku) na pravom peneli obrazovky.
- 3) Zadajte telefónne číslo.
- 4) Ťuknite na ikonu alebo stlačte tlačidlo pre uskutočnenie hlasového (audio) hovoru.
Alebo: ťuknite na ikonu pre uskutočnenie video hovoru.

Opätovné vytočenie hovoru (REDIAL)

Keď je telefón nečinný, stlačte tlačidlo pre opätovné vytočenie čísla (REDIAL) cez speaker (hlasitý odposluch). Užívateľ môže najskôr zdvihnúť slúchadlo/zapnúť speaker/headset a potom stlačiť tlačidlo pre vytočenie posledného volaného čísla.

Odpovedanie na prichádzajúce hovory

- A) Jeden prichádzajúci hovor
- 1) **Prichádzajúci video hovor:** keď telefón zvoní, ťuknite na softvérové tlačidlo „Prijat' Audio“, „Prijat' Video“ alebo „Odmietnuť“.
 - 2) **Prichádzajúci audio hovor:** keď telefón zvoní, ťuknite na softvérové tlačidlo „Odpovedať“ alebo „Odmietnuť“.
 - 3) **Zmeškaný hovor:** ak hovor nezdvihnete, na obrazovke sa objaví oznam o zmeškanom hovore. Môžete naň ťuknúť pre zobrazenie detailov.
- B) Viacero prichádzajúcich hovorov
- 1) Ak počas prebiehajúceho hovoru prichádza ďalší hovor, užívateľ bude počuť tón čakajúceho hovoru.
 - 2) Obrazovka telefónu zobrazí identifikáciu volajúceho (meno/tel.č./č.klapky). Užívateľ môže ťuknúť na „Prijat' Audio“ alebo „Prijat' Video“ pre príjem hlasového alebo video hovoru.
 - 3) Ak ste už zdvihli tento nový hovor, predchádzajúci aktívny hovor bude podržaný.
 - 4) Pre prepínanie medzi hovormi ťuknite na riadok linky na pravom paneli obrazovky pre výber hovoru. Potom stlačte tlačidlo HOLD pre návrat k hovoru.

Podržanie hovoru (HOLD)

- 1) Podržanie hovoru („HOLD“): stlačením tlačidla HOLD podržíte aktívne prebiehajúci hovor.
- 2) Pre opätovný návrat k podržanému hovoru stlačte znova tlačidlo HOLD

Ukončenie hovoru

Ukončíte hovor ťuknutím na soft tlačidlo Zavesiť/„END“ alebo zaveste slúchadlo.

Prepojenie hovoru („TRANSFER“)

Prepojenie bez zavolania/Blind Transfer:

- 1) Počas prebiehajúceho hovoru stlačte tlačidlo TRANSFER pre otvorenie obrazovky pre prepojenie.
- 2) Zvoľte režim prepojenia „Blind“ v ľavej hornej časti obrazovky.
- 3) Zadajte číslo a stlačte soft tlačidlo „Send“ (Odoslať/Potvrdiť).

Prepojenie so zavolaním/Attended Transfer:

- 1) Počas prebiehajúceho hovoru stlačte tlačidlo TRANSFER pre otvorenie obrazovky pre prepojenie.
- 2) Zvoľte režim prepojenia „Attended“ v ľavej hornej časti obrazovky.



- 3) Zadajte číslo a stlačte soft tlačidlo „Send“ (Odoslať/Potvrdiť).
- 4) Po nadviazaní hovoru ťuknite na soft tlačidlo „Transfer“ pre dokončenie prepojenia.

Pozn.:


- Po kroku 2, ak je na telefóne podržaný hovor, ukáže sa to na obrazovke transferu. Ak chcete naň prepojiť hovor, ťuknite na podržaný hovor pre dokončenie Atteded transferu.
- Po kroku 3, na obrazovke vyskočí okienko so soft tlačidlom „Cancel“ (Zrušiť/Ukončiť). Ak stlačíte toto tlačidlo, hovor nebude prepojený. Ak užívatelia zložia/ukončia hovor bez stlačenia soft tlačidla „Cancel“ (napr. zložením slúchadla), prepojenie sa uskutoční pred prijatím hovoru.

6-stranná konferencia

A) Začatie konferenčného hovoru:

- 1) Najprv stlačte tlačidlo konferencie 
- 2) Ťuknite na  pre začatie pridávania ďalších účastníkov konferencie.
- 3) Zadajte číslo alebo ťuknite na hovory zobrazované na obrazovke pre prizvanie účastníkov do konferencie.
- 4) Ťuknite na soft tlačidlo „Invite“ (Pozvať) pre pridanie účastníka do konferencie.


B) Odstránenie účastníka z konferencie:

Na obrazovke konferencie ťuknite na ikonu účastníka  v pravej hornej časti.


C) Ukončenie konferenčného hovoru:

Ťuknite na soft tlačidlo „END“ (Ukončiť), čím odpojíte všetkých účastníkov od konferencie.

D) Režim „Auto Conference“:


- 1) Prihláste sa do webového rozhrania GXV3240.
- 2) V Pokročilých nastaveniach - Funkcie hovoru (Advanced Settings – Call Features) nastavte „Auto Conference“ na „Yes“ (Áno).
- 3) Keď na GXV3240 máte nadviazaných naraz viacero hovorov, stlačte tlačidlo  čím ich všetky spojíte do konferencie.

Správy v záznamníku (Voicemail)


- 1) Najskôr stlačte tlačidlo 
- 2) Ťuknite na linku (účet), cez ktorý chcete volať na záznamník.

Pozn.: Pre každý účet nastavte cez webové rozhranie GXV3240 ID užívateľa záznamníku v časti Účet – Všeobecné nastavenia („Account - General Settings - VoiceMail UserID“).

MUTE/UNMUTE – vypnutie/zapnutie mikrofónu




Počas hovoru stlačte tlačidlo  pre vypnutie/zapnutie mikrofónu slúchadla.

Nastavenie hlasitosti

Keď je telefón v klúde alebo počas hovoru, pre nastavenie hlasitosti stlačte + alebo – na tlačidlo  a nastavte hlasitosť.



Kontakty

Pre vstup do kontaktov:

- 1) Ťuknite na  v menu telefónu alebo na základnej obrazovke,
- 2) alebo stlačte  pre otvorenie kontaktov,
- 3) alebo ťuknite na ikonu  naspodu základnej obrazovky alebo obrazovky menu.


Register hovorov

Pre vstup do registra hovorov:

- 1) ťuknite na  v menu telefónu alebo na základnej obrazovke,
- 2) alebo ťuknite na ikonu  naspodu základnej obrazovky alebo obrazovky menu.

BLF

A) Používanie aplikácie multifunkčných tlačidiel (MPK Application)

- 1) Ťuknite na ikonu  z menu telefónu alebo ťuknite na MPK nástroj na základnej obrazovke.
- 2) Nakonfigurované BLF virtuálne tlačidlá sa zobrazia v MPK aplikácii, rovnako ako aj v nástroji MPK na základnej

obrazovke. Užívateľ bude vidieť status BLF (v klúde, zvoní, obsadené) monitorovaných klapiek na displeji.

- 3) BLF virtuálne tlačidlá možno konfigurovať z LCD MPK aplikácie alebo cez webové rozhranie telefónu v časti Pokročilé nastavenia – Nastavenia MPK LCD („Advanced Settings – MPK LCD Settings“).

B) Používanie extenzného panelu GXP2200EXT

- 1) Zapojte GXP2200EXT k GXV3240.
- 2) Prihláste sa do webového rozhrania GXV3240.
- 3) Nastavte BLF tlačidlá cez Pokročilé nastavenia – Nastavenia MPK EXT („Advanced Settings – MPK EXT Settings“).
- 4) Užívateľ bude vidieť BLF status (v klúde, zvoní, obsadené) monitorovaných klapiek na paneli GXP2200EXT.

Pozn.: GXP2200EXT je dodatočné doplnkové zariadenie ku GXV3240. Nie je dodávané v balení s GXV3240.

Nastavenie kamery

GXV3240 má zabudovanú kameru. Pre nastavenie uhla kamery počas video hovoru rolujte kolieskom na zadnej strane kamery hore a dolu.